

Правило № 6		Блокирую опасные источники энергии при обслуживании и ремонте оборудования. Не отключаю блокировки при эксплуатации оборудования:		
		Риски: Поражение электрическим током, получение ожогов и травм		
Правильные действия: Любые работы по ремонту и обслуживанию оборудования, находящегося под воздействием энергии любого рода (электрической, термической, гидравлической, пневматической, механической и т.д.), должны проводиться при соблюдении следующих условий:	Обязанность ответственного руководителя работ	Обязанность исполнителя	Ссылка на требование охраны труда	
Все источники энергии идентифицированы	- ознакомится с идентифицированными источниками энергии, которые перечислены в разработанных технологических картах (в том числе LOTO картах), однолинейных схемах электроснабжения, схемах технологических трубопроводов, инструкциях по переключениям, бланках переключений и их документах.		- Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 833н «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»; - ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"; - Приказ Минтруда от 17.12.2020 N 924н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"; - Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила	
Любая идентифицированная энергия изолирована, разряжена или сброшено давление, выполнен дренаж	- совместно с ответственным за подготовку работ (допускающим) и исполнителем (производителем работ) проверяет выполнение мероприятий по подготовке рабочего места, указанных в документе, определяющем состав и порядок работ. - лично применяет блокировку согласно действующей бирочной системы / системы LOTO.	- получить инструктаж и разрешение на начало работ от руководителя работ, убедившись в выполнении мероприятий по подготовке рабочего места, указанных в документе, определяющем состав и порядок работ.		
Обеспечена соответствующая блокировка с предупредительными табличками в точках отключения				
Организована периодическая проверка надежности отключения	- обеспечивает периодический контроль и сохранность подготовленного рабочего места			
Отключаю блокировки и системы противоаварийных защит только по письменному указанию ответственного лица.	- обеспечивает выпуск письменного указания для отключения блокировки и системы противоаварийных защит	-отключать блокировки и системы противоаварийных защит по письменному указанию руководителя, с ознакомлением под подпись		
Запрещено:				
Снятие заглушек, блокировок				
Снятие предупреждающих знаков				

Подключение оборудования к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании	- отвечает за сохранение подготовленности рабочего места до полного окончания работ. - сообщает ответственному за подготовку работ (допускающему), руководителю смены о полном окончании работ. - не допускает во время проведения ремонта и обслуживания подключения источников энергии, в том числе для кратковременного опробования и проверки	- устанавливает предусмотренные конструкции защитных ограждений (кожухи) по завершению работ. - не допускает во время проведения ремонта и обслуживания подключения источников энергии, в том числе для кратковременного опробования и проверки	безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых".
---	---	--	--